Europeisk mjukvara

# INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING SPYSOUND/SPYSOUNDPRO



### I. <u>Installera klient-och server delen på samma</u> <u>dator (Testfas)</u>

### A. <u>CoNtext</u>



### B. <u>InstallationenAtionen Den SpySound / Mer</u> <u>från SpySoundPro</u>

#### 1. <u>Server del</u>

🔬 Alerte de sécurité Windows 🛛 🗙				
Le Pare-feu Windows Defender a bloqué certaines fonctionnalités de cette application.				
Le Pare-feu Windows Defender a bloqué certaines fonctionnalités de Java(TM) Platform SE binary sur tous les réseaux publics et privés.				
Éditeur : Oracle Corporation				
<u>Chemin</u> d'accès : C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_201\bin\javaw.exe				
Autoriser Java(TM) Platform SE binary à communiquer sur ces réseaux :				
Réseaux privés, tels qu'un réseau domestique ou un réseau d'entreprise				
Réseaux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé (non recommandé car ces réseaux sont rarement sécurisés)				
Si les applications sont autorisées via un pare-feu, quels sont les risques e				
Annuler Annuler				

(WINDOWS-avbildning)

<u>Viktigt:</u> DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT AUKTORISERA ANSÖKAN OM ÅTKOMST TILL INTERNET: BRAND VÄGGEN MÅSTE PASSERA FÖR ATT KUNNA KOMMUNICERA MED DEN ANDRA DATORN.

➔ La Server delen är tillgänglig i aktivitets fältet



(Bild Windows)

#### ➔ Högerklicka på ikonen i aktivitets fältet



#### Port exempel: 48000 (SAMMA KUND DEL)

#### 2. Kund del

🛃 SpySound 🛞			<b>"</b> 🛛	
Ordinateur distan	nt Activer Son ?			
Onvol				
IP 1	27.0.0.1	PORT	48000	
C:\Users\cnlx\Documents\SpySound.wav Parcourir >>				
	<i></i>			

(WINDOWS-avbildning)

Port exempel: 48000 (samma server del)

### 3. <u>Testa kommunikationen mellan klient delen</u> <u>och server delen på samma dator med dess</u> <u>interna IP-</u>

### Intern IP (127.0.0.1)



(WINDOWS-avbildning)



#### (WINDOWS-avbildning)

## Kommunikation 🗲 Okej

Observera: Om du inte hör något ljud bör du se ljud nivån för mikrofonen och ljud nivån på högtalarna. på datorn.

### 4. <u>Testa kommunikationen mellan den del av</u> <u>Klient och server delen med samma dator och dess</u> <u>externa IP-</u>

### Extern IP-adress (XXX.XXX.XXX.XXX)



(WINDOWS-avbildning)



#### (WINDOWS-avbildning)

### Kommunikation 🗲 Okej

Observera: Om du inte hör något ljud bör du se ljud nivån för mikrofonen och ljud nivån på högtalarna. på datorn.

### II. <u>Installation av kund delen och Del Server på</u> <u>en Dator Olika idrifttagning</u>

### A. <u>Sammanhang</u>



#### B. Installation

Installera om klient delen på en annan datoroch tilldela IPadressen till den dator där server delen är installerad.





(WINDOWS-avbildning)



(WINDOWS-avbildning)

# Kommunikation 🗲 Okej

Observera: Om du inte hör något ljud bör du se ljud nivån för mikrofonen och ljud nivån på högtalarna. där två datorer.

### III. <u>Installation Den « Läge Dolda » av Server</u> <u>delen idrifttagning</u>

### A. Genväg i startmappen

\$java-jar spysoundserver. jar-Dolda t = 0,75				
-Dolda	→	INGEN IKON LÄGE		
-t = 0,75	→	LANSERING EFTER 45 SEKUNDER		

### B. Konfigurera pArtie Server



### C. <u>Illustration</u>



(WINDOWS-avbildning)

#### **PÅ DOKUMENT**